

From : ASCO

电磁阀

注: ASCO 电磁阀

防护等级	DC24V/DC100V AC100V,110V/AC200V,220V	气源接口	Cv 值 或节流孔	环境温度 度℃	接线盒 及接口	备注
防水型	8320G172	1/4"NPT	0.09		无	直动兼用型
	8320G174	1/4"NPT	0.12		无	直动兼用型
	8321G1	1/4"NPT	0.80/1.20		无	先导常闭型
	8321G3	1/4"NPT	0.80/1.20		无	先导常开型
	8316G54	3/8"NPT	3.00		无	先导常闭型
	8316G64	1/2"NPT	4.00		无	先导常闭型
	8316G56	3/8"NPT	3.00		无	先导常开型
	8316G66	1/2"NPT	4.00		无	先导常开型
	8314G300-DC24V	1/4"NPT	0.08		无	低功率直动兼用型
	8314G354-DC24V	3/8"NPT	3.00		无	低功率先导常闭型
	8314G364-DC24V	1/2"NPT	4.00		无	低功率先导常闭型
	8308A40	1/4"NPT	0.38		无	直动手动复位, 无电释放
	8310A40	1/4"NPT	0.38		无	直动手动复位, 得电跳闸
	8308B41F(G)	3/8"NPT	3.00		无	先导式手动复位, 无电释放
	8310B41F(G)	3/8"NPT	3.00		无	先导式手动复位, 得电跳闸
	8344G70	1/4"NPT	0.80/1.00		无	单电控
	8344G72	3/8"NPT	1.40/2.20		无	单电控
	8344G74	1/2"NPT	1.40/2.20		无	单电控
	8344G44	1/4"NPT	0.80/1.00		无	双电控
	8344G80	3/8"NPT	1.40/2.20		无	双电控
8344G82	1/2"NPT	1.40/2.20		无	双电控	
隔爆型	EF8320G172	1/4"NPT	0.09		无	直动兼用型
	EF8320G174	1/4"NPT	0.12		无	直动兼用型
	JE38320G172	1/4"NPT	0.09	HT	G1/2	d II BT4, 直动兼用型
	JE38320G174	1/4"NPT	0.12	HB/HT	G1/2	d II BT4, 直动兼用型
	JE48320401	3/8"NPT	0.22	HT	G3/4	d II CT4、直动兼用型, 日本 ASCO
	NFB320A172	1/4"NPT	0.09		1/2"NPT	d II CT5、直动兼用型, 欧洲 ASCO
	NFB320A174	1/4"NPT	0.12		1/2"NPT	d II CT5、直动兼用型, 欧洲 ASCO
	NFB307B015U	1/4"NPT	0.80	-40~+40	1/2"NPT	d II CT5、直动兼用型, 欧洲 ASCO
	EF8321G1	1/4"NPT	0.80/1.20	HT	无	先导常闭型
	EF8321G3	1/4"NPT	0.80/1.20	HT	无	先导常开型
	JE28321G1	1/4"NPT	0.80/1.20	HT	G1/2	先导常闭型

	JE28321G3	1/4"NPT	0.80/1.20	HT	G1/2	先导常开型
	NFB321A001	1/4"NPT	0.80/1.20		1/2"NPT	d II CT5、先导常闭型，欧洲 ASCO
	NFB321A003	1/4"NPT	0.80/1.20		1/2"NPT	d II CT5、先导常开型，欧洲 ASCO
	EF8316G54	3/8"NPT	3.00		无	先导常闭型
	EF8316G56	3/8"NPT	3.00		无	先导常开型
	JE28316G54	3/8"NPT	3.00	HT	G1/2	先导常闭型
	JE28316G56	3/8"NPT	3.00	HT	G1/2	先导常开型
	NFB316A054	3/8"NPT	3.00		1/2"NPT	d II CT5、先导常闭型，欧洲 ASCO
	NFB316A064	1/2"NPT	4.00		1/2"NPT	d II CT5、先导常闭型，欧洲 ASCO
	NFB316B074	3/4"NPT	5.50		1/2"NPT	d II CT5、先导常闭型，欧洲 ASCO
	NFB316E034	1"NPT	13.00		1/2"NPT	d II CT5、先导常闭型，欧洲 ASCO
	NFB316A056	3/8"NPT	3.00		1/2"NPT	d II CT5、先导常开型，欧洲 ASCO
隔爆型	NFB316A066	1/2"NPT	4.00		1/2"NPT	d II CT5、先导常开型，欧洲 ASCO
	NFB316B076	3/4"NPT	5.50		1/2"NPT	d II CT5、先导常开型，欧洲 ASCO
	NFB316E036	1"NPT	13.00		1/2"NPT	d II CT5、先导常开型，欧洲 ASCO
	NKG551A201MS	NAMUR	0.70		带	d II BT4+H2，单电控，电气接口 3/4"NPT
	NKG551A202MS	NAMUR	0.70		带	d II BT4+H2，双电控，电气接口 2-3/4"NPT
	NFG551A401MS	NAMUR	0.70		1/2"NPT	d II CT5，单电控
	NFG551A402MS	NAMUR	0.70		2-1/2"NPT	d II CT5，双电控
	EF8314G300-DC24V	1/4"NPT	0.08		无	低功率直动兼用型
	EF8314G354-DC24V	3/8"NPT	3.00		无	低功率先导常闭型
	EMB314A300	1/4"NPT	0.08	-40~+40	DIN	em II T5，低功率 1.7W，直动兼用型
	EMB316A301	1/4"NPT	1.52	-40~+40	DIN	em II T5，低功率 1.7W
	EMB316A303	3/8"NPT	4.00	-40~+40	DIN	em II T5，低功率 1.7W
	EF8308A40	1/4"NPT	0.38		无	直动手动复位，无电释放
	EF8310A40	1/4"NPT	0.38		无	直动手动复位，得电跳闸
	EF8308B41F(G)	3/8"NPT	3.00		无	先导式手动复位，无电释放
	EF8310B41F(G)	3/8"NPT	3.00		无	先导式手动复位，得电跳闸
	NBB307C019	1/4"NPT	0.80	-38~+50	M20×1.5	d II CT5，直动手动复位，无电释放
	EMG327A121	1/4"NPT	0.60	-20~+40	DIN	em II T5，低功率手动复位，无电释放

	NFB342C001	1/4"NPT	0.70	-20~+50	1/2"NPT	d II CT5, 两位四通单电控
	NFB342C020	1/4"NPT	0.70	-20~+75	2-1/2"NPT	d II CT5, 两位四通双电控
	EF8344G70	1/4"NPT	0.80/1.00		无	单电控
	EF8344G72	3/8"NPT	1.40/2.20		无	单电控
	EF8344G44	1/4"NPT	0.80/1.00		无	双电控
	EF8344G80	3/8"NPT	1.40/2.20		无	双电控
隔爆型	JE38344G70	1/4"NPT	0.80/1.00	HT	G1/2	单电控
	JE38344G72	3/8"NPT	1.40/2.20	HT	G1/2	单电控
	JE28344G44	1/4"NPT	0.80/1.00	HT	2-G1/2	双电控
	JE28344G80	3/8"NPT	1.40/2.20	HT	2-G1/2	双电控
	NFB344A070	1/4"NPT	0.80/1.00	-20~+75	1/2"NPT	d II CT5, 单电控
	NFB344A072	3/8"NPT	1.40/2.20	-20~+75	1/2"NPT	d II CT5, 单电控
	NFB344A074	1/2"NPT	1.40/2.20	-20~+75	1/2"NPT	d II CT5, 单电控
	NFB344A076	3/4"NPT	4.11	-20~+75	1/2"NPT	d II CT5, 单电控
	NFB344.044	1/4"NPT	0.80/1.00		2-1/2"NPT	d II CT5, 双电控
	NFB344.080	3/8"NPT	1.40/2.20		2-1/2"NPT	d II CT5, 双电控
本安型	WPIS8314A300-DC24V	1/4"NPT	0.08		无	直动兼用型
	WPIS8316A301-DC24V	1/4"NPT	1.50		无	先导常闭型
	WPISG551A301MO-DC24V	NAMUR	0.70		DIN	先导式, 单电控
	WPISG551A302MO-DC24V	NAMUR	0.70		DIN	先导式, 双电控
	WPIS8316A303-DC24V	3/8"NPT	1.80		无	先导常闭型
	WPIS8316A304-DC24V	1/2"NPT	4.00		无	先导常闭型
	WPIS8344A370-DC24V	1/4"NPT	0.80/1.00		无	先导式
	WPIS8344A372-DC24V	3/8"NPT	1.40/2.20		无	先导式
	WPIS8308A40-DC24V	1/4"NPT	0.38		无	直动手动复位, 无电释放
	WPIS8308A41F(G)-DC24V	3/8"NPT	3.00		无	先导式手动复位, 无电释放
	WPIS8308A42F(G)-DC24V	1/2"NPT	4.00		无	先导式手动复位, 无电释放